## VR-NetWorld 8 -Einrichtung der HBCI Chipkarte



- 1. Technische Voraussetzung
- VR-NetWorld-Software mind. Version 8.X
- Chipkartenleser
  - Klasse 3 Leser (z. B. "Reiner cyberjack RFID Standard")
- 2. HBCI-Bankverbindung einrichten
- Menü "Stammdaten" und Icon "Bankverbindungen"

	2860	87 <b>-</b> 18	VR-NetWorld - Übe	rsicht Bankverb	indungen		Kontext		
9	Startseite	Transaktione	n Auswertungen	Stammdaten	Extras	Hilfe	Bankverbindungen		
Umsatz	kategorien Lasts	chriftmandate	🗟 Eigene Auswahlregelr 🔯 Regeln für autom. Kat 🌊 Auftragsvorlagen	n egorisierung	Zahlungse Gläubiger	mpf./Zahler Identifikatior	Bankverbindungen	🥌 Benutzer 🎩 Mandanten 🌆 Konten	Datenbestände
			Aktueller Mandant					nbestand	Alle Datenbestände

"Neu" anklicken



 Wählen Sie eine Bezeichnung für die Bankverbindung (den Punkt "Beschreibung" können Sie frei lassen), geben die Bankleitzahl (37062365 für die Volksbank Rhein-Erft-Köln eG) ein und klicken Sie auf "Weiter".

nrichten eine	er Bankverbindung: Willkommen
9	Sie können Ihrer neuen Bankverbindung eine Bezeichnung und eine Beschreibung geben.
1	Bezeichnung * VoBa REK Chipkarte
	Beschreibung
	Bankleitzahl * 37062365
	Kreditinstitut Volksbank Rhein-Erft-Köln eG
	Mit * gekennzeichnete Eingabefelder müssen ausgefüllt werden.



• Wählen Sie den Punkt "Chipkarte" aus und klicken Sie auf "Weiter"

9	Die neue Bankverbindung kann auf einem neuen Sicherheitsmedium eingerichtet werden oder von einem bereits bestehenden Medium zugeordnet werden. Welches Sicherheitsmedium möchten Sie verwenden?	
	Typ des Sicherheitsmediums O PIN/TAN O Schlüsseldatei Chipkarte O kein Sicherheitsmedium (offline arbeiten)	
	Weiter Abbrechen Hife	

• Geben Sie bei Aufforderung die PIN an dem Chipkartenleser ein und bestätigen die Eingabe mit der "OK"-Taste (am Lesegerät).



• Nun werden die bereits auf der Chipkarte gespeicherten Daten angezeigt. Diese sind mit einem Haken ausgewählt (in der Regel die Erste Kennung). Bestätigen Sie hier mit "Weiter".

	Kennung	Bankleitzahl Filiale	Dienst	Adresse
~		37062365 VoBa-REK	TCP/IP	HBCI.GAD.DE
Г	<verfügbar></verfügbar>			
	-			

## VR-NetWorld 8 -Einrichtung der HBCI Chipkarte



• Im folgenden Fenster werden die Daten der Bankverbindung angezeigt, bestätigen Sie diese mit "Weiter"

4	Bankleitzahl	37062365	
	Kreditinstitut	Volksbank Rhein-Erft-Köln eG	
	Benutzerkennung		
	URL/IP-Adresse	HBCI.GAD.DE	Umgehung
	Komm. Dienst	TCP/IP 💌	
	Schlüsselstatus	synchronisiert (7, 7, 1)	
	Kunden-ID	ſ	1
		1	Åndern

 Als nächstes wird die aktuelle Kommunikationsadresse zur Bank, sowie die HBCI/FIN TS-Version (3.0) angezeigt. Bitte bestätigen Sie mit "Weiter"

2	Die Angaben für die Bankverbindung werden von der Chipkarte übernommen.					
1	Danach wird die Bankverbindung mit dem Kreditinstitut synchronisiert.					
	Hierfür benötigen Sie ein beschreibbares Wechselmedium und eine Online-Verbindung zu Ihrem Kreditinstitut.					
	URL/IP-Adresse HBCLGAD.DE					
	HBCI/FinTS-Version					
	Version 3.0 V					
))) {{{}}}	Die angegebene FinTS-Version wurde automatisch emittelt. Wenn auf dem INI-Brief Ihrer Bank jedoch eine andere Version angegeben ist, können Sie auch diese verwenden.					
111						

• Starten Sie nun den Sendevorgang für die Initialisierung mit einem Klick auf die Schaltfläche "Ja". Während dieses Vorganges werden Sie mehrmals aufgefordert Ihre PIN-Nummer einzugeben





• Konnte Ihre Karte erfolgreich mit der Bank synchronisiert werden, zeigt Ihnen das Programm nun eine Liste aller berechtigten Konten. Nicht gewünschte bzw. benötigte Konten können ausgeblendet werden. Entfernen Sie dazu einfach den Haken in der Spalte "Konto anlegen" vor dem entsprechenden Konto. Bei Bedarf können diese Konten über Stammdaten>>Benutzer auch wieder eingeblendet werden

	Konto anlegen	Kontonummer Kontoart		1
	<b>N</b>	Kontokorrent	•	
		Kontokorrent	•	
Ì		Spar	•	
	▼	Geschäftsanteile	-	
	<b>V</b>	Spar	•	
		Spar	-	

• Die erfolgreiche Synchronisation wird mit diesem Fenster beendet. Klicken Sie auf "Fenster schließen"

Aufträge Details	
Sankverbindung synchronisieren ( VoBa - REK - Chipkarte )	

• Im anschließenden Fenster werden alle Daten nochmals zusammenfassend angezeigt. Bitte bestätigen Sie mit "Weiter" und klicken abschließend auf "Fertigstellen". Die Einrichtung ist nun abgeschlossen

Sicherheitsmed	iumdaten
Bezeic	hnung VoBa - REK - Chipkarte
Beschr	eibung
Sicherheitsn	nedium bestehende Chipkarte verwenden
	Bank 37082385
	Volksbank Rhein-Erft-Köln eG
Benutzerke	ennung x00000000000000588
URL/IP-A	dresse HBCI.GAD.DE



0	Das Einrichten der Bankverbindung ist jetzt abgeschlossen.					
Ŋ	Die Bankverbindung von der Chipkarte wurde übernommen.					
	Die neue Bankverbindung wurde erfolgreich mit dem Kreditinstitut synchronisiert.					
	Falls Ihre Bank Kontoinformationen sendet, sind auch die dazugeh bereits eingerichtet worden.	örigen Konten				
	Zuccala (Frationalation)	11:16				

• Bitte achten Sie stets darauf, die Chipkarte sorgfältig zu verwahren, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

Aus Sicherheitsgründen ist es ratsam in regelmäßigen Abständen die PIN für Ihre Chipkarte zu ändern.

Benötigen Sie Unterstützung oder haben Fragen? Unsere Zahlungsverkehrsberater/innen stehen Ihnen unter 02233 9444-2190 oder per Mail zahlungsverkehrsberatung@voba-rek.de gerne zur Verfügung.