

Anleitung zur Aktivierung Ihrer neuen HBCI-Chipkarte in der VR-NetWorld Software



1. Vorbereitungen

Bevor Sie mit dem Wechsel des Sicherheitsmediums beginnen können, sollten Sie die folgenden Punkte beachten oder überprüfen.

1.1 Halten Sie den PIN-Brief mit Ihrer HBCI-PIN bereit

Sie haben in separater Post die PIN-Briefe zu Ihrer HBCI-Chipkarte erhalten. In den PIN-Briefen finden Sie Ihre HBCI-PIN mit der Sie sich gegenüber der HBCI-Chipkarte legitimieren müssen und die PUK, mit der Sie eine gesperrte PIN wieder entsperren können. Die Kartennummer der zugehörigen HBCI-Chipkarte ist im Anschreiben aufgedruckt.

1.2 Stellen Sie sicher, dass ein Chipkartenleser installiert und angeschlossen ist

Für die Nutzung der HBCI-Chipkarte ist ein Chipkartenleser notwendig. Stellen Sie sicher, dass der Chipkartenleser richtig installiert und angeschlossen ist. Bitte beachten Sie, dass die VR-NetWorld Software nur Chipkartenleser ab der Sicherheitsklasse 2 unterstützt.

1.3 Überprüfen Sie, ob die VR-NetWorld Software auf dem aktuellen Stand ist

Bevor Sie mit der Umstellung beginnen, prüfen Sie bitte, auf welchem Versionsstand Ihre VR-NetWorld Software ist. Klicken Sie dazu im Menü auf "Hilfe" und anschließend den Punkt "Über VR-NetWorld Software".

🔽 🖻 📽 🥼 🗋 🐨 Ŧ		VR-NetWo	orld - Übersicht Bankver	bindungen		Kontext		
9	Startseite	Transaktionen	Auswertu	ngen Stammdaten	Extras	Hilfe	Bankverbindungen	
Hilfeth	emen Suchen in Hilfe	Herunterladen	Starten	Anlegen einer Bar	nkverbindung nutzers nderen ZV-Pro	mit Konte grammen	n 省 SEPA Umstellung	i Über VR-NetWorld Software
Hilfe zu	um Programm	Handbuch	Fernwartung		Assiste	nten		Info
8	Übersicht Bankverbindungen 🗙							

Es öffnet sich ein Hinweisfenster mit einer Übersicht der Versionsstände der einzelnen Komponenten. Ist der Versionsstand kleiner 7.x setzen Sie sich vor dem Mediumwechsel unbedingt mit Ihrer VR-Bank in Verbindung!

🛂 Info über	VR-NetWorld Software	Contractificants		
Y	VR-NetWorld Software Version 7.11 (01.08.2018) lizenzierte Vollversion	Build 12	Lizenz	:
	© 2017		Allgemei	nes
	Produktname	version	Сору	right
	VR-NetWorld Software	7.1112 (01.08.2018)	©2017	
	Archi∨Mgr	7.1112 (01.08.2018)	© 2012	
	AssistantMgr	7.1112 (01.08.2018)	© 2012	=
	AuftragComponent	7.1112 (01.08.2018)	© 2012	
	AusgangsKorbComponent	7.1112 (01.08.2018)	© 2012	
	BlzComponent	7.1112 (01.08.2018)	© 2012	
	DatabaseMgr	7.1112 (01.08.2018)	© 2014	
	DtaComponent	7.1112 (01.08.2018)	© 2012	
	Filter Manager	7.1112 (01.08.2018)	© 2012	
	IEComponent	7.1112 (01.08.2018)	© 2012	
	Imp Ever Component	7 1112 (01 08 2018)	@ 2012	-



2. Überprüfen/Bearbeiten der Bankverbindung

Um den Wechsel der HBCI-Chipkarte vornehmen zu können, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. Überprüfen Sie daher, ob die nachfolgenden Punkte für Ihr Programm zutreffen.

2.1 Bankverbindung bearbeiten

Nachdem Sie den Versionsstand der VR-NetWorld Software überprüft haben, können Sie die Bankverbindung, für die Sie die Karte austauschen wollen, zur Bearbeitung öffnen. Stecken Sie dazu Ihre bislang genutzte HBCI-Chipkarte in den Kartenleser. Wechseln Sie dann im linken Navigationsbaum in die Ansicht "Bankverbindungen". Öffnen Sie diese mit einem Doppelklick auf die entsprechende Bankverbindung (im rechten Fenster).



2.2 Die Bearbeitung der Bankverbindung startet mit der Ansicht "Allgemein".

Bankverbindung bearbeiten		
Allgemein Bankverbindungsdaten Sicherheitsmedium Useiparameterdaten anzeigen	Allgemein Bezeichnung Volksbank Raffeisenbank Beschreibung	

Im nächsten Schritt sollten Sie die eingestellte HBCI-Version kontrollieren. Wechseln Sie dazu im linken Menübaum in die Ansicht "Bankverbindungsdaten".

Unter HBCI/FinTS-Version sollte <automatisch> eingetragen sein. Ist das nicht der Fall, wählen Sie bitte über den rechten Menüpfeil den entsprechenden Eintrag aus und bestätigen diesen.

Bankverbindung bearbeiten		3 🛛
Allgemein	Bankverbindungsdaten	
- Bankverbindungsdaten - Sicherheitsmedium - Userparameterdaten anzeigen	Bankleitzahl 37161289 Kreditinstitut VR-Bank Rhein-Erft	1
	Benutzerkennung 672630	-
	URL/IP-Adresse hbci.gad.de Umgehung	1
	Komm. Dienst TCP/IP	
	Schlüsselstatus <nicht gelesen=""></nicht>	
	Kunden-ID 672630	
	HBCI/FinTS-Version Cautomatisch>	
	Aktionen Synchronisieren INI-Brief drucken Schlüssel/Profil Sc wechseln st	hlüssel berren
	OK Abbrechen Übernehmen	Hilfe

2.3 Medium austauschen

Nachdem alle relevanten Einstellungen überprüft wurden, kann mit dem eigentlichen Austausch der HBCI-Chipkarte begonnen werden.

Wechseln Sie bitte im Menübau	ım in die	Ansicht "Sicherheitsme	dium".	
Bankverbindung bearbeiten				8
Allgemein	Sicher	heitsmedium		
Bankverbindungsdaten		Kennung	Bankleitzahl Filiale	Dienst Adresse
	되	6726307	37161289 VR-Bank Rhein-Erft	TCP/IP hbci.gad.de
		mögliche Bankverbindungen	5	PIN änderbar
	Ku	nden-IDs pro Bankverbindung	1	PIN numerisch I PUK bekannt 🖡
	- Ak	tionen		PIN speichern 🛛
	AK	Neu auslesen PIN änder	n Karte en	sperren Sicherheitsmedium austauschen
		Г	OK Abbrechen	Ubernehmen Hilfe

V Г ∇ Г

Klicken Sie anschließend bitte auf den Button "Sicherheitsmedium austauschen". Den nachfolgenden Warnhinweis zum Austauschen des Mediums bestätigen Sie bitte mit "Ja".

Einrichten ein	er Bankverbindung: Typ des Sicherheitsmediums	×
9	Die neue Bankverbindung kann auf einem neuen Sicherheitsmedium eingerichtet werden oder von einem bereits bestehenden Medium zugeorchet werden Welches Sicherheitsmedium möchten Sie verwenden? Typ des Sicherheitsmediums © Datei neu erstellen Laufwerk © USB-Stick (I:) Plad Volksbank Bailfeitenbank © Datei verwenden / erwetern Laufwerk © USB-Stick (I:) Plad © Ehipkartei © PIN/TAN © kein Sicherheitsmedium (olffine arbeiten)	
	< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter> Abbrechen Hilfe	

Bitte stecken Sie nun die neue HBCI-Chipkarte in den Kartenleser und halten Sie den PIN-Brief Ihrer neuen HBCI-Chipkarte bereit.

Wählen Sie jetzt als Sicherheitsmedium "Chipkarte" aus und bestätigen die Auswahl mit "Weiter".

Nach der Eingabe Ihrer PIN erscheint der folgende Dialog:

• [Kennung	Bankleitzahl Filiale	Dienst	Adresse
	67263	37161289	TCP/IP	hbci.gad.de
	<pre>verfügbar></pre>			5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				ð
		¹		L

In der Maske werden unter der Rubrik "Kennung" die Daten Ihrer neuen HBCI-Chipkarte angezeigt. Wählen Sie diesen Eintrag durch Setzen des Häkchens aus und bestätigen mit "Weiter". Im nächsten Schritt zeigt Ihnen die VR-NetWorld Software bereits die übernommenen Kartendaten an.

Einric	hten einer Bar	nkverbindung: Angaben z	zur Bankverbindung	
9		Hier können Sie die Inform kontrollieren und bei Beda Sicherheitsmediumdaten	nationen aus Ihrem Sicherheitsmedium no arf auch ändern.	ochmals
		Bankleitzahl	37161289	
		Kreditinstitut	VR-Bank Rhein-Erft	
		Benutzerkennung	67263	
		URL/IP-Adresse	hbci.gad.de	Umgehung
		Komm. Dienst	TCP/IP	•
		Schlüsselstatus	synchronisiert (7, 7, 1)	
		Kunden-ID		
				Ändern
		<2	Zurück (Weiter >) Abbrech	nen Hilfe

Betätigen Sie bitte den Button "Weiter" um die Folgeverarbeitung zu starten.

Einrichten ein	er Bankverbindung: Synchronisation 🛛 🖉 🚺
0	Die Angaben für die Bankverbindung werden von der Chipkarte übernommen.
	Danach werden Ihre Schlüssel erzeugt und erstmalig zum Kreditinstitut übertragen. Im Gegenzug werden Ihnen die Bankschlüssel übermittelt.
	Hierfür benötigen Sie eine Online-Verbindung zu Ihrem Kreditinstitut.
	HBCI/FinTS-Version Version 3.0 Die angegebene FinTS-Version wurde automatisch ermittelt. Wenn auf dem INI-Brief Ihrer Bank jedoch eine andere Version angegeben ist, können Sie auch diese verwenden.
	<zurück weiter=""> Abbrechen Hilfe</zurück>

Kontrollieren Sie nun, ob als vorgeschlagene HBCI-FinTS-Version 3.0 angezeigt wird. Sollte dies nicht der Fall sein, wählen Sie über den rechten Menüpfeil die Version 3.0 aus. Bestätigen Sie anschließend die Auswahl mit "Weiter".

Wählen Sie bitte "Ja", um den Online-Dialog für die Synchronisation der HBCI-Chipkarte zu beginnen.

Informatione	n zum Sendevorgang		
44	Sollen die folgenden Aufträge aus Auslühren des folgenden Auftrag	sgeführt werden? jes mit dem HBCI/FinTS-Verfahren:	
	Ja	Nein	<u>H</u> ilfe

Im folgenden Ablauf werden Sie mehrfach aufgefordert, die HBCI-PIN Ihrer **neuen HBCI-Chipkarte** einzugeben.

Bitte lassen Sie die HBCI-Chipkarte weiterhin im Leser und bestätigen durch Anklicken auf "Fenster schließen".

Auftragsausfül	hrung	e	
144	Alles verlief erfolgreich ! Sie können jetzt das Sicherheitsmedium entfernen.		
	Code 20: Schlüssel ist noch aktuell Code 10: Nachricht entgegengenommen Code 20: Kontoverbindungen wurden abgerufen 012 Code 100: Dialog korrekt beendet Code 100: Nachricht/ Auftrag angenommen Sendevorgang beendet		
	F	enster schließe	en

Klicken Sie nun bitte auf "Fertig stellen".

Einrichten einer Bankverbindung; Zusammenfassung 🛛 🚭 🛛					
7	Das Einrichten der Bankverbindung ist jetzt abgeschlossen. Die Bankverbindung wurde auf der Chipkarte geändert. Die neue Bankverbindung wurde erfolgreich mit dem Kreditinstitut synchronisiert. Falls Ihre Bank Kontoinformationen sendet, sind auch die dazugehörigen Konten bereits eingerichtet worden.				
	INI-Brief drucken < Zurtick				

Den folgenden Hinweis bestätigen Sie bitte mit "Weiter".

VR-NetWorld Software: Hinweis: Sicherheitsr 🚑 ium er			
	Bankverbindung >ec-Karte< (VR-Bank Rhein-Erft, 37161289)		
	Es wird die entsprechende Chipkarte benötigt.		
	Weiter Abbrechen		

Nachdem Sie die nachfolgende Maske mit "OK" bestätigt haben, ist die Einrichtung der neuen HBCI-Chipkarte beendet und Sie können diese nun entnehmen.

Bankverbindung bearbeiten		
Allgemein Bankverbindungsdaten Sicherheitsmedium Userparameterdaten anzeigen	Allgemein Bezeichnung Jec-Karte Beschreibung Art des Sicherheitsmediums	
	OK Abbrechen Übernehmen	